



StudSensor™ Pro LCD

Balkenortungsgerät mit WireWarning® Alarm

Technische Daten

Abm: 154mm x 68mm x 30mm

Gewicht: 163g mit Batterie

Batterie Typ: 9-Volt Alkaline

Zielgenaue Balkenortung: **Holzbalken:**
Stud Scan mode: innerhalb von 3 mm, ist typischerweise durch die Methode zweimal scannen und markieren zu erreichen;

Deep Scan mode: innerhalb von 5 mm, ist typischerweise durch die Methode zweimal scannen und markieren zu erreichen;

Metallverstrebungen: innerhalb von 13 mm, ist typischerweise durch die Methode zweimal scannen und markieren zu erreichen;

Tiefe: bis zu 19mm im Stud Scan mode;
bis zu 38mm im Deep Scan mode*

Lage von spannungsführenden Leitungen: 250 V / 50 Hz innerhalb 150 mm hinter einer Trockenbauwand

Messtiefe von spannungsführenden Leitungen: Hinter Trockenbauwänden, können Leitungen bis zu einer Tiefe von 50mm geortet werden*

Betriebs-temperatur 0° to 50°C

Lagerungs-temperatur -20° to 60°C

Feuchtigkeit 80% relative Luftfeuchtigkeit

Wasser-beständigkeit Spritzwasser und Wasserresistent, nicht Wasserfest.

* Wichtig: Die Messtiefe und die Kantenortung können je nach Feuchtigkeitsgehalt der Materialien, der Wandstruktur und der Farbe etc. variieren.

Elektronisches Balkenortungsgerät mit einer gut lesbaren Anzeige auf dem Display. Mit dem Studsensor Pro LCD können Sie tief scannen, um schnell und einfach Balken hinter Wänden, Böden und Decken zu lokalisieren.

Der gut lesbare LCD Display zeigt deutlich die Kanten von flachen und tiefen Balken an.

- Stud Scan mode – Der Modus mit dieser Balkenortungsfunktion findet die Kanten von Holzbalken sowie Metallverstrebungen bis zu einer Tiefe von 19 mm.
- DeepScan® mode – Der Modus mit dieser Balkenortungsfunktion findet die Kanten von Holzbalken sowie Metallverstrebungen bis zu einer Tiefe von 38 mm.
- WireWarning® Alarm – zeigt spannungsführende Leitungen an.

Benutzen Sie den StudSensor™ Pro LCD um Bilder und Regale aufzuhängen oder präzise und sicher Flachbildschirme an der Wand zu befestigen.



Ortet Balkenkanten



Balkenortung in dicken Wänden



Ortet Holzbalken und Metallverstrebungen



WireWarning® Alarm

